

PLANILLA DE CARGA TABLERO SECCIONAL CRM (TS2)										
DESIGNACIÒN	CIRCUITO	BOCA			POTENCIA UNITARIA (w)	POTENCIA TOTAL (w)	CORRIENTE (A)	FASE R (A)	FASE S (A)	FASE T (A)
		ILUMINACIÒN	VENTILACIÒN	TOMACORRIENTES						
ILUMINACIÒN CRM	C21	4			116	464	2.1			2.1
ILUMINACIÒN CRM	C22	5			116	580	2.6		2.6	
ILUMINACIÒN EMERGENCIA	C23	3			116	348	1.6			1.6
TOMACORRIENTES COMUNES	C24			5	250	1250	5.7	5.7		
TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS	C25			3	250	750	3.4		3.4	
VENTILADORES	C26		2		250	500	2.3			2.3

TOTALES	3892
----------------	-------------

5.68	6.05	5.96
-------------	-------------	-------------

DETERMINACION DEL CONDUCTOR ALIMENTADOR Teniendo en cuenta la potencia proyectada, se adopta un conductor alimentador Sintenax 4x10mm ²
--